



Anleitung

Leitertafel

DAS BRAUCHEN SIE:

- 2 Obstleitern (oder zwei in ähnlicher Bauart selbst gezimmerte Konstruktionen)
- 1 Kantholz in Tischlänge als obenliegende Querstange
- 5 glatte Kiefernholzbretter à 1,8 x 14,4 x 340 cm (im Baumarkt zuschneiden lassen)
- 4 Kiefernholzleisten à 1,8 x 4,4 x 66,5 cm,
2 Kiefernholzleisten à 1,8 x 4,4 x 326 cm
- 2 Kanthölzer als Stützen
- 2 Stahlbleche als 45-Grad-Verbindungen zwischen Stützen und Leitersprosse
- Bohrer, 34 Schrauben/Muttern, Säge

SO WIRD'S GEMACHT:

Für die Tischplatte Kiefernholzbretter an den kurzen Seiten einsägen Kiefernholzbretter Seite an Seite zu einer Platte zusammenlegen. Die 4 Kiefernholzleisten à 66,5 cm in regelmäßigen Abständen mit je 1 Schraube quer unter jedem Einzelbrett befestigen, so dass ein fest zusammengefügtes Tischblatt entsteht, dabei im Abstand von 65 cm zu den kurzen Seiten beginnen. Die beiden langen Kiefernholzleisten an den Längsseiten ebenfalls anschrauben – auch hier bleibt ein Abstand von jeweils 7 cm zu jeder kurzen Seite.

Die Obstleitern an den obersten Sprossen mit dem Kantholz in Tischlänge verschrauben. Die Sprossen in Tischhöhe, die die Platte halten sollen, mit dem 45-Grad-Winkel und dem stützenden Kantholz verschrauben. Die Länge des Kantholzes richtet sich nach der gewünschten Tischhöhe. Die Tischplatte an der zweiten Sprosse der Obstleitern einhängen.

